

# Bouchons de manchette

## pour électricité/communication

### ETGAR MS75 K 1x13-21+3x7-13+1x5-13

No. d'article: 5060150705, GTIN: 4052487232319



- Avec découpes segmentées pour un domaine d'application étendu

Pour étanchement au niveau du sol de conduites médias dans tube de gainage ou dans tracé de tubes vides DN75 (lisses ou annelés).



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Livrés obturés
- L'étanchement du tube de gainage de l'entrée de bâtiment ou du tracé de gaine de protection permet une occupation à postériori

### Contenu de la livraison:

- 1 VE = 12 bouchons de manchette

### Dimensions:

- Domaine d'application : 1 câble de Øa 13 - 21 mm, 3 câbles de Øa 7 - 13 mm, 1 câble de Øa 5 - 13 mm

## Matériau:

- Bouchon de manchette : EPDM
- Colliers de serrage: acier inoxydable AISI 304L